

DX Zarge Modell 21

TürblattAußenmaß			Zargenfalzmaß*		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		BeKleidungsAußenMaß bei 60 mm BKL *		Laufkastenlänge
h1	b1a	b1b	h6	b6	h5	b5	h3	h3	b3	b3	h7	b7	h2	b2	l
1985	610	610	1981	1196	1992	1218	2004	2025	1248	1296	1970	1174	2041	1316	2500
1985	735	735	1981	1446	1992	1468	2004	2025	1498	1546	1970	1424	2041	1566	3000
1985	860	860	1981	1696	1992	1718	2004	2025	1748	1796	1970	1674	2041	1816	3500
1985	985	985	1981	1946	1992	1968	2004	2025	1998	2046	1970	1924	2041	2066	4000
1985	1110	1110	1981	2196	1992	2218	2004	2025	2248	2296	1970	2174	2041	2316	4500
1985	1235	1235	1981	2446	1992	2468	2004	2025	2498	2546	1970	2424	2041	2566	5000

* Bodenluft 7 mm

Maueröffnungsmaß $h3=h1 + 26$
 $b3=b1a + b1b + 40$

Lichtes Durgangsmaß $h7=h1- 15$
 $b7=b1a + b1b - 46$

Bekleidungsaußenmaß $h2=h1+ 56$
 $b2=b1a + b1b + 96$

Laufkastenlänge $l= 2x(b1a + b1b)+60$ mm

DX Zargen

dextúra

DX Zarge Modell 21

